

Nastavení češtiny u tiskárny řady SP500

Stáhněte si a nainstalujte program s názvem: Star-SP500Setup

1. Po rozbalení SW nastavte komunikační port tiskárny „Communication“ v základní záložce „Main“

2. Přejděte na záložku „Characters“

3. Na rozevírací nabídce „Code Page“ nastavte požadovanou sadu „852 (Latin-2)“ a anebo „1250 (Windows Latin-2)“ . Výběr znakové sady záleží na SW, kterým je ovládána tiskárna. Pokud neznáte znakovou sadu SW, tak kontaktujte výrobce vašeho SW.

4. Vraťte se na základní záložku „Main“ a tam potvrďte tlačítkem „Store Settings“ zapsání nové znakové sady do paměti tiskárny.

5. Zavřete program