



**Efektivní mono laserová  
tiskárna vše v jednom zařízení  
Snadné nastavení a připojení,  
rychlý bezchybný tisk**

**MFC-L2802DW**



TISK



SKEN



KOPIE



FAX



5GHz

[www.brother.cz](http://www.brother.cz)

## Efektivní mono laserová tiskárna vše v jednom zařízení

Pracujte komfortně doma nebo v kanceláři se snadno připojitevným multifunkčním zařízením Brother MFC-L2820DW. Tato monochromatická laserová tiskárna typu vše v jednom nabízí řadu funkcí zvyšujících efektivitu a šetří čas díky rychlému bezchybnému tisku, vysoké rychlosti skenování, automatickému oboustrannému tisku a velké kapacitě zásobníku papíru.

Snadné nastavení a stažení aplikace Brother Mobile Connect umožní tisknout a skenovat prakticky odkudkoliv. Po registraci produktu získáte 3letou záruku.

### MFC-L2802DW



#### Důležité vlastnosti:

- Rychlosť tisku až 32 stran za minutu
- Oboustranný tisk s rychlosťí až 16 stran za minutu
- Skenovanie s rychlosťí až 22,5 obrazov za minútu<sup>3</sup>
- Dvouřádkový LCD ovládací panel
- Rychlý Ethernet, 5GHz WiFi a USB
- Interní paměť 128 MB
- Automatický podavač dokumentov (ADF) s kapacitou 50 listov<sup>11</sup>
- Vstupný zásobník na 250 listov papíru<sup>11</sup>
- Součástí dodávky tonerová kazeta na 700 stran
- Maximální kapacita náhradního toneru 3 000 stran<sup>7</sup>

#### Komfortní práce

MFC-L2802DW je navržena pro zvýšení efektivity a vysoká rychlosť tisku pomôže pracovať komfortnej. Automatický podavač dokumentov a funkce oboustranného tisku šetří čas a umožní věnovat se jiným úkolům. Skenovat dokumenty lze barevně nebo černobíle s odesláním přímo do počítače nebo mobilního zařízení.

#### Snadná obsluha

Usnadněte si pracovní den tiskem bez námahy díky jednoduchému nastavení a připojení přes rychlý Ethernet, 5 GHz WiFi nebo USB. Ovládání efektivní multifunkční tiskárny MFC-L2802DW je intuitivní na LCD displeji.

#### Dokonalý partner

Vysoce kvalitní technologie tisku zajišťuje, že váš výstup bude vždy bezchybný a profesionální. Odborně navržená tiskárna MFC-L2802DW má vysokokapacitní vstupní a výstupní zásobník papíru, který vám umožní tisknout déle bez přerušení a kompaktní tichý provoz oceníte v menších pracovních prostorách.

## Tiskněte déle

MFC-L2802DW udržuje vaše tiskové náklady na nízké úrovni pomocí samostatného válce a kazety s tonerem na 700 stran<sup>7</sup>, který zajišťuje potřeby vyššího objemu tisku. Tonerová kazeta se snadno mění a k dispozici je kazeta s vysokou kapacitou až 3 000 stran<sup>7</sup> pro snížení nákladů na stránku a menší frekvencí výměn toneru.

## Bezpečné již od návrhu

Pro udržení kroku s neustále se vyvíjející legislativou pro soukromí a zabezpečení dat naše zařízení nabízejí nejnovější standardní bezpečnostní funkce pro spolehlivou ochranu vašich dat. Naši bezpečnostní experti neustále zkoumají nová vylepšení produktů, řešení a služeb, aby proaktivně zajistili, že všechny naše produkty jsou „bezpečné již od návrhu“.

MFC-L2802DW poskytuje řadu výkonných funkcí. Využívá třívrstvé zabezpečení na úrovni zařízení, sítě a dokumentů. Přináší to větší klid a zaručuje, že integrita vašich dat bude zachována na každém kroku.

## Tisk odkudkoliv

S aplikací Brother Mobile Connect můžete plně ovládat tiskárnu Brother z mobilního zařízení. Tiskněte dokumenty na cestách. Můžete si také přizpůsobit své často používané funkce a zahájit revoluční způsob tisku ze svého mobilního zařízení. Chcete-li začít, stáhněte si aplikaci do svého mobilního zařízení.



## Obecné

<b>Technologie</b>	Elektrofotografický laser
<b>Kapacita paměti</b>	128 MB
<b>Ovládací panel</b>	Dvouřádkový LCD, klávesy

<b>Místní rozhraní</b>	Vysokorychlostní USB 2.0
<b>Drátová síť</b>	Rychlý Ethernet
<b>Bezdrátová síť</b>	Podpora 2,4 GHz a 5 GHz

<b>Obsah balení</b>
Zařízení, kazeta s tonerem, jednotka fotoválce, napájecí kabel, Stručný návod k obsluze, záruční list

## Tisk

<b>Rychlosť tisku (A4)</b>	Jednostranně 32 str./min. Oboustranně 16 str./ min. monochromaticky
<b>FPOT (čas prvního výtisku)</b>	Až 8,5 sekund

<b>Rozlišení</b>	Až 1 200 x 1200 dpi
------------------	---------------------

## Tiskové funkce

<b>Tisk N-na</b>	Zmenšení až 25 stran na jednu stránku
<b>Tisk plakátu</b>	Zvětšení jedné stránky na 2x2, 3x3, 4x4 nebo 5x5 stran
<b>Režim úspory toneru</b>	Režim úspory toneru pro snížení spotřeby toneru bez ovlivnění rychlosti tisku
<b>Tisk vodoznaku</b>	Vložení vodoznaku do dokumentu s předdefinovaným, nebo uživatelským textem
<b>ID tisk</b>	Přidání identifikace do tištěných dokumentů (datum, čas, krátký uživatelský text, nebo uživatelské jméno počítače)
<b>Tisk brožury</b>	Tisk dokumentů do formátu brožury A5 využitím automatického nebo ručního duplexního tisku
<b>Tiskové profily</b>	Uložení oblíbených nastavení ovladače jako profily pro jejich snadné vyvolání

<b>Ruční oboustranný tisk</b>
Ruční duplexní tisk (doporučeno pro média, která nepodporují automatický duplexní tisk)

<b>Reverzní tisk</b>
Otočení obsahu tištěného dokumentu o 180°

<b>Oznámení o dokončení tisku</b>
Oznámení o dokončení tisku lze nasměrovat přímo do počítače (pouze v síti)

## Tiskový ovladač

<b>Windows</b>	Windows 11 (edice 32 a 64 bitů) a další
<b>macOS</b>	Tisk přes macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici.

<b>Linux</b>
CUPS, LPD/LPRng (prostředí x86/x64)

Úplný seznam podporovaných operačních systémů a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru najeznete na adresu [support.brother.com](http://support.brother.com).

<b>ChromeOS</b>
Podpora nativního tisku ChromeOS

## Manipulace s papírem<sup>11</sup>

<b>Vstup papíru</b>	<b>Rozměr médií</b>	<b>Typ média a hmotnost</b>
<b>Standardní zásobník</b>	<b>Standardní zásobník</b>	<b>Standardní zásobník</b>
250 listů	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (po délce), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krátké, 16K (195 x 270 mm)	Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír, tlustý papír 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Ruční podavač</b>	<b>Ruční podavač</b>	<b>Ruční podavač</b>
1 list	Šířka 76,2 až 215,9 mm Délka 127 až 355,6 mm Obálka; COM-10, DL, C5, Monarch	Kancelářský papír, tenký papír, tlustý papír, tlustší papír, recyklovaný papír, hrubý papír, štítky, obálky, tenké obálky, tlusté obálky 60 až 230 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický podavač dokumentů (ADF)</b>	<b>ADF</b>	<b>ADF</b>
50 listů	Šířka: 105 až 216 mm Délka: 147 až 356 mm	Kancelářský papír, recyklovaný papír 60 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstup papíru</b>	<b>Sklo skeneru</b>	<b>Automatický oboustranný tisk</b>
120 listů A4	Až do A4 / Letter	A4
<b>Tisk na obálky</b>		
Ano, z ručního podavače		

## Mobilní a webové připojení

<b>Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)</b>	<b>Apple AirPrint<sup>17</sup></b>
Tisk z, skenování do zařízení Android, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje	Tisk z a skenování do nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou AirPrint
<b>Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)</b>	<b>Brother Print Service Plugin<sup>17</sup></b>
Tisk ze zařízení iPad / iPhone a kontrola stavu přístroje	Tisk ze zařízení s OS Android bez použití jednoúčelových aplikací

**Mopria™<sup>17</sup>**  
Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou Mopria™

## Kopírování

<b>Rychlosť kopírovania (A4)</b>	<b>FCOT (čas tisku první kopie)</b>
Jednostranně: 32 str./min. mono	Až do 10,0 sekund mono
<b>Rozlišení</b>	
Až 600 x 600 dpi	

**Stupň šedi**  
256 stupňů šedi

## Funkce kopírování

<b>Vícenásobné kopírování, stohování / třídění</b>	<b>Poměr zvětšení / zmenšení</b>
Až 99 kopií každé stránky systémem stohování nebo třídění	Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

**Kopírování N na 1**  
Umožňuje uživateli zmenšit 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

## Skenování

<b>Typ skeneru</b> CIS (kontaktní obrazový snímač)	<b>Rozlišení skenování z ADF</b> 600 x 600 dpi	<b>Barevná hloubka</b> Vstup 30 bitů zpracování barev Výstup 24 bitů zpracování barev
<b>Barevné a mono skenování</b> Ano	<b>Rozlišení skenování ze skleněné desky</b> 1200 x 1200 dpi	<b>Stupně šedi</b> Vstup 16 bitů zpracování barev Výstup 8 bitů zpracování barev
<b>Rychlosť skenování (A4)<sup>3</sup></b> Jednostranně i oboustranně 22,5 obr./min. mono 7,5 obr./min. barevně	<b>Interpolované rozlišení skenování</b> Až do 19 200 x 19 200 dpi s Brother Scanner Utility	

## Funkce skenování

<b>Podporované formáty souborů</b> PDF (PDF/A, zabezpečené, podepsané, prohlédatelné PDF <sup>17</sup> ), JPEG, TIFF	<b>Sítové skenování<sup>16</sup></b> Skenování do e-mailového serveru a Sharepoint (jen iPrint&Scan pro Windows)	<b>Sken do Microsoft Office</b> Sken do Wordu (.docx), PowerPointu (.pptx) a Excelu (.xlsx)
<b>Standardní funkce<sup>17</sup></b> Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboru	<b>Vlastnosti skenování</b> Jen automatické narovnání z ADF (iPrint&Scan pro Desktop)	

## Ovladače skeneru

<b>Windows</b> TWAIN a WIA Windows 11 (edice 32 a 64 bitů)	<b>macOS</b> Skenování v macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici.	<b>Linux</b> SANE (edice 32 a 64 bitů)
Úplný seznam podporovaných operačních systémů a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete na adrese support.brother.com.		

## Faxování

<b>Modem faxu</b> 33 600 bps (Super G3)	<b>Příjem do paměti pokud dojde papír</b> Až 400 stran (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG)	<b>Přenos z paměti</b> Až 400 stran (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG)
<b>Stupně šedi</b> 256 stupňů (8 bitů)	<b>Oběžník</b> Odeslání konkrétního faxu až na 250 stanic	

## Funkce faxování

**Internet Fax (I-Fax)**  
Faxování dokumentů přes internet ve formě e-mailové přílohy

**Fax na server**  
Skenování dokumentu a odeslání v síti na samostatný faxový server

**Automatické opakování vytáčení**  
Automatické opakování vytáčení, pokud je linka příjemce faxu obsazena

**Adresář**  
Elektronický abecední seznam uložených rychlých voleb a skupinových čísel

**Řetězové vytáčení**  
Umožňuje uživateli ukládat části dlouhých sekvencí vytáčení do paměti rychlého vytáčení

**Přesměrování faxu**  
Odesílání faxu přijatého do paměti na jiné předem zadané faxové číslo

**Vzdálený přístup**  
Umožňuje uživatelům vzdálený přístup ke svému zařízení a načítání uložených faxových zpráv

**Faxové razítko**  
Přidá datum a čas ke všem přijatým faxům

**Titulní stránka**  
Tvorba uživatelské titulní stránky pro odchozí faxy

**ID stanice**  
ID a faxové číslo bude vytištěno jako záhlaví každého odeslaného faxu

**ECM (režim opravy chyby v přenosu)**  
Detekce chyby komunikace během faxového přenosu. Stránky s chybou se znova přenesou (pokud zařízení příjemce disponuje touto funkcí)

**Automatické zmenšení**  
Při příjmu stránky dokumentu delší než A4 (297 mm) ji přístroj automaticky zmenší na jednu stranu A4

**PC-Fax odesílání<sup>15,18</sup> a příjem<sup>16,18</sup>**  
Odesílání faxů přímo z počítače a příjem do počítače.  
Podpora pouze mono režimu

## Globální nástroje správy

**BRAdmin<sup>16,17</sup>**  
Program správy LAN / WAN

**Integrovaný webový server**  
Webový software pro správu tisku integrovaný do zařízení

**Status Monitor<sup>16</sup>**  
Sledování stavu svého zařízení z počítače

## Programové vybavení

**Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>**  
Tisk z, skenování do počítače se systémem Windows nebo macOS, zobrazení náhledu kopí a kontrola stavu přístroje

**PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>**  
Program pro správu a sdílení dokumentů od společnosti KOFAX

**Utility**  
Průvodce nastavením, manuál, často kladené dotazy, odstraňování problémů a kontakt na zákaznický servis Brother

**Easy Setup**  
Jednoduchý přístup k ovladačům a softwaru pro instalaci zařízení Brother ze support.brother.com pro Windows / Mac

## Konektivita

### Drátová síť

Rychlý Ethernet  
(10Base-T/100Base-TX)

### Bezdrátová síť

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n  
(Wi-Fi Direct)  
5 GHz: IEEE 802.11 a/n  
(režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n  
(Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Bezdrátový tisk bez  
procházení bezdrátovým  
přístupovým bodem  
(podporovány automatické  
i manuální metody)

### Podpora bezdrátového nastavení

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Bezdrátová aplikace

Vertikální párování

### Mobilní připojení

Tisk z a skenování do mobilního  
zařízení pomocí Brother Mobile  
Connect, Airprint a Mopria

### Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

## Bezpečnostní funkce

### Zabezpečení drátové sítě

APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(SMTP, POP3, IMAP4,FTP)\*,  
SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5,  
EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,  
EAP-TTLS), OAuth(SMTP,  
POP3, IMAP4) \* po stažení  
aplikace Internet FAX

### Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP 64/128 bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/  
AES), WPA3-SAE (AES),  
WIFI Direct podporuje jen  
WPA2-PSK (AES).  
APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(SMTP, POP3, IMAP4,FTP)\*,  
SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST,  
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),  
OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)  
\* po stažení aplikace  
Internet FAX

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS name resolution,  
DNS Resolver, mDNS,  
LLMNR responder, LPR/LPD,  
Custom Raw Port/ Port9100,  
POP3, SMTP klient, IPP/IPPS,  
FTP klient a server,  
SNMPv1/v2c/v3,  
HTTP/HTTPS server,  
TFTP klient a server,  
ICM, SNTP klient, IMAP4,  
Webové služby (tisk / sken)

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw  
Port/Port9100, IPP/IPPS,  
SMTP klient, FTP klient a server,  
SNMPv1/v2c/v3, SNTP klient,  
HTTP/HTTPS server, IMAP4,  
TFTP klient a server, ICMPv6,  
Webové služby (tisk / sken)

### IP filtr

Omezení, kteří uživatelé sítě  
mohou nebo nemohou  
přistupovat k zařízení přes síť  
(jen IPv4)

### E-mailové upozornění

Automatické zasílání  
e-mailových upozornění, když  
zařízení vyžaduje pozornost -  
například když dochází toner  
nebo je nutné jej vyměnit

### E-mailové hlášení

Příjem zpráv e-mailem  
o používání zařízení

### Automatická detekce narušení

Tisková zařízení Brother  
jsou bezpečná díky své  
konstrukci. Zařízení  
automaticky rozpoznají  
bezpečnostní útoky  
a příjmu preventivní  
opatření, včetně restartování  
tam, kde je to nutné pro  
zabezpečení zařízení

### Aktualizace firmware

Kromě povolení  
automatických aktualizací na  
nejnovější verzi lze tiskárnu  
nastavit tak, aby nepřijímal  
starší verze firmwaru  
pro zabránění přechodu  
na nižší verzi neoprávněným  
uživatelem

### Cloudový zabezpečený tisk

Umožňuje uvolnění tiskové  
úlohy bez ovladače  
chráněné heslem

### Blokování nastavení

Zabezpečuje přístup  
k ovládacímu panelu zařízení  
jeho uzamčením

### Správa certifikátů

Použití výchozích standardních  
vlastnoručně podepsaných  
certifikátů, tvorba uživatelských  
certifikátů s vlastním podpisem,  
žádost o podpis certifikátu  
(CSR), nebo externí veřejný  
certifikát a soukromý klíč pro  
chráněnou síťovou komunikaci

### Secure Function Lock 3.0

Použití 4místného PIN nebo  
hesla k identifikaci a ověření  
jednotlivce nebo skupin  
uživatelů v síti. Umožňuje  
řízení přístupu až pro 100  
uživatelů

### Firmware s digitálním podpisem

Firmware pro tisková  
a skenovací zařízení Brother  
je digitálně podepsané  
a zabezpečené

### Řízení přístupu k síti založené na portech

(IEEE 802.1x)  
Zařízení Brother jsou plně  
v souladu s tímto standardem  
a umožňují připojení k chráněné  
síti 802.1x EAP (Extensible  
Authentication Protocol)

### Omezení sítových protokolů

Funkce Protocol Control  
umožňuje správci omezit  
komunikační protokoly (např.  
FTP, Telnet) podle potřeby

## Spotřební materiál

### Toner v dodávce<sup>7</sup>

700 stran

### Standardní toner<sup>7</sup>

TN2590 - 1 200 stran

### Vysokokapacitní toner<sup>7</sup>

TN2590XL - 3 000 stran

### Jednotka fotoválce

DR2590 - přibližně 15 000 stran při jedné stránce na tiskovou úlohu

## Adresář

### Rychlá volba<sup>17</sup>

200 pamětí pro e-mailové adresy a faxová čísla

### Skupinové vytáčení<sup>17</sup>

Pro vysílání lze uložit kombinaci až 20 skupin

## Rozměry a hmotnost

### S obalem (š x h x v)

580 x 517 x 434 mm  
14,10 kg

### Bez obalu (š x h x v)

410 x 399 x 319 mm  
10,50 kg

## Zatížitelnost

### Doporučená měsíční

Až do 2 500 stran

## Provozní požadavky

### Požadavek na napájení

220 – 240 V~  
50 / 60 Hz

### Provozní prostředí

Vlhkost 20 - 80 %  
Teplota 10°C - 32,5°C

### Skladovací prostředí

Vlhkost 35 - 85 %  
Teplota 0°C - 40°C

## Prostředí

### Přibližná spotřeba energie<sup>13,23</sup>

Kopírování: 480 W  
Kopírování v tichém režimu: 280 W  
Tisk: 470 W  
Tisk v tichém režimu: 270 W  
Připravenost: 43 W  
Spánek: 4,1 W  
Hluboký spánek: 0,6 W  
Vypnuto: 0,08 W

### Hodnota TEC

0,37 kWh/týden

### Akustický výkon<sup>12</sup>

Tisk: 6,63 B(A)  
Připravenost: neslyšitelný  
Tichý režim: 6,12B(A)  
Hluboký spánek: neslyšitelný

### Akustický tlak<sup>12</sup>

PC tisk: přibližně 49,0 db(A)  
Připravenost: 30,0 db(A)  
Tichý režim: 44,0 db(A)

### Úspora toneru

Snížení spotřeby toneru pro tisk více stránek

- 3 Rychlosktenování založená na ISO/IEC 17991  
 8 Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC 1979819798  
 11 Kapacita deklarovaná pro papír 80 g/m<sup>2</sup>  
 12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu v souladu s ISO 7779  
 13 Spotřeba energie ve vypnutém stavu se měří podle IEC 62301 edice 2.0  
 15 Jen Windows a macOS  
 16 Jen Windows  
 17 Volitelně ke stažení  
 18 Vyžaduje připojení k Internetu  
 23 Spotřeba energie se měří pomocí testovací metody konfigurace sítě ENERGY STAR Ver 3.1



### Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny.  
 Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd.  
 Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností

**brother**  
at your side